

КНОПКА “EXIT” ДЛЯ ДОМОФОНА



Кнопка “EXIT” с индикатором (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для работы в составе домофонов VIZIT при использовании электромагнитного замка.

Кнопка обеспечивает открывание замка, в том числе и при аварийных режимах.

Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 10°C** до **плюс 50°C** и относительной влажности до **93%** при **25°C**.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать кнопку с замком, не имеющим цепь искрогашения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.

Коммутируемый ток через контакты при напряжении питания до **24 В, А**, не более

1

Габаритные размеры, **мм**, не более

75x47x22

Масса, **кг**, не более

0,1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кнопка, шт.

1

Комплект принадлежностей, шт.

1

Паспорт, шт.

1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более **24 В**.

Запрещается использовать кнопку при напряжениях питания более 24 В.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Кнопка устанавливается внутри помещения. Монтаж кнопки производится по схеме соединений изделия, в составе которого используется кнопка.

На рисунке 1 приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком VIZIT-ML400 в составе домофона VIZIT-SM.

Пример схемы соединений кнопки с контроллером ключей ТМ VIZIT-KTM4 и электромагнитным замком VIZIT-ML400 приведен на рисунке 2.

Обозначения проводов на рисунках 1 и 2:

Б - З - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутых контактов;

Ч - К - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутых контактов;

С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

Провод черного цвета подключается к цепи отрицательной полярности, провода красного и синего цветов - к цепи положительной полярности.

В приведенных на рисунках 1 и 2 схемах соединений нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает открывание замка в аварийном режиме.

Кнопка устанавливается на входной двери или возле нее.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами 4 или винтами М4. В комплекте

